

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané DALI

Sílové kabely, rozváděč RO							
WL/PRO	CYKY-J 5 x 6	Přívod pro rozváděč RO	R14	400V		30	T
WL/1	CYKY-J 3 x 1,5	Napájení světelné lišty zavěšené na stropě <i>T1,F1</i>	RO	230V		20	D
WL/2	CYKY-J 3 x 1,5	Napájení světelné lišty zavěšené na stropě <i>T2,F1</i>	RO	230V		20	D
WL/3	CYKY-J 3 x 1,5	Napájení světelné lišty zavěšené na stropě <i>T2,F1</i>	RO	230V		30	D
WL/4	CYKY-J 3 x 1,5	Zapuštěné stropní svítidlo <i>S6</i>	RO	230V		25	D
WL/5	CYKY-J 3 x 1,5	Zapuštěné stropní svítidlo <i>S6</i>	RO	230V		30	D
WL/6	CYKY-J 3 x 1,5	Zapuštěné stropní svítidlo <i>S6</i>	RO	230V		40	D
WL/7	CYKY-J 3 x 1,5	Zapuštěné stropní svítidlo <i>F4</i>	RO	230V		35	D
WL/8	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivkové svítidlo 1x36W <i>F9</i>	RO	230V		30	S
WL/N8	CYKY-J 3 x 1,5	Nouzová svítidla s vlastním akumulátorem <i>N</i>	RO	230V		20	T
WL/21	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvkový okruh na stěně	RO	230V		15	T
WL/22	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvkový okruh na stěně	RO	230V		30	T
WL/23	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvkový okruh na stěně	RO	230V		40	T
WL/24	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvkový okruh na stěně	RO	230V		30	T
WL/25	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení AV racku trvalé	RO	230V		30	T
WL/26	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení AV racku spínané	RO	230V		30	S
WL/27	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka v přípojném místě PM1	RO	230V		30	T
WL/28	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvky v podlahové krabici	RO	230V		30	T
WL/29	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvky v podlahové krabici	RO	230V		35	T
WL/30	CYKY-J 3 x 2,5	Úklidové zásuvky	RO	230V		35	S
WL/31	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení projektoru DP1	RO	230V		30	S
WL/32	CYKY-J 3 x 2,5	Vývod pro VZT přes vypínač	RO	230V		35	T
WL/33	CYKY-J 5 x 1,5	Vývod pro motorickou roletu	RO	230V		10	2xS
WL/34	CYKY-J 5 x 1,5	Vývod pro motorickou roletu	RO	230V		15	2xS
WL/35	CYKY-J 5 x 1,5	Vývod pro motorickou roletu	RO	230V		35	2xS

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/36	CYKY-J 5 x 1,5	Vývod pro motorickou roletu	RO	230V		40	2xS
<b>Slaboproudé kabely, rozváděče RO</b>							
WS/1	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		20	
WS/2	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		25	
WS/3	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		10	
WS/4	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka v podlahové krabici	rack	mn		5	
WS/5	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		5	
WS/6	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka v podlahové krabici	rack	mn		10	
WS/7	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		15	
WS/8	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		25	
WS/9	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		20	
WS/10	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		15	
WS/11	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka v podlahové krabici	rack	mn		15	
WS/12	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka na stropě	rack	mn		20	
WS/13	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro dotykový panel	rack	mn		5	
WS/14	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		10	
WS/21	UTP 4x2x0,5	Ovladače motorických rolet	RO	mn		15	
WS/22	UTP 4x2x0,5	Ovladače motorických rolet	RO	mn		25	
WS/PEX	UTP 4x2x0,5	Řídicí linka mezi rozvaděčem RM a AV rackem	rack	mn		30	