

## SEZNAM SPOTŘEBIČŮ A ZAŘÍZENÍ

Označení	Popis	Napájení		Napětí	Příkon	Jištění	Poznámka
		Rozvaděč	Pole				
M111	KOMPRESOR	RH1	1A	400V AC	22 kW	Pojistková vložka 80A aM	
M112	KOMPRESOR	RH1	1A	400V AC	22 kW	Pojistková vložka 80A aM	
M113	KOMPRESOR	RH1	1A	400V AC	22 kW	Pojistková vložka 80A aM	
M114	KOMPRESOR	RH1	1A	400V AC	22 kW	Pojistková vložka 80A aM	
RM4	ROZVADĚČ DÍLEN	RH1	2A	400V AC		Kompaktní jistič 100A	
RJ1	JEŘÁB 25t	RH1	2A	400V AC	40 kW	Pojistková vložka 160A gG	
			2B	400V AC	40 kW	Pojistková vložka 160A gG	
RV (RM22)	ROZVADĚČ VSTUPNÍ ŠACHTY	RH1	2B	400V AC		Pojistková vložka 250A gG	
RM23	ROZVADĚČ ZÁVLAHA ŠKOLKY	RH1	2B	400V AC		Pojistková vložka 160A gG	
RK1	ROZVADĚČ TLAKOVÉHO SPÍNAČE BUBLINKOVÁNÍ	RH1	2B	230V AC		Modulární jistič 20A	
RJ2	JEŘÁB 20t	RH1	3A	400V AC	22 kW	Pojistková vložka 63A aM	
			3B	400V AC	22 kW	Pojistková vložka 63A aM	
RV1	VÝTAH	RH1	3A	400V AC	8 kW	Pojistková vložka 40A gG	
			3B	400V AC	8 kW	Pojistková vložka 40A gG	
35DT1	ROZVADĚČ ŘS	RH1	3A	230V AC		Modulární jistič 20A	
			3B	230V AC		Modulární jistič 20A	
45DT2	ROZVADĚČ ŘS	RH1	3A	230V AC		Modulární jistič 20A	
			3B	230V AC		Modulární jistič 20A	
33DC6	ROZVADĚČ ŘS	RH1	3A	230V AC		Modulární jistič 20A	
			3B	230V AC		Modulární jistič 20A	
34DC22	ROZVADĚČ ŘS	RH1	3A	230V AC		Modulární jistič 20A	
			3B	230V AC		Modulární jistič 20A	
32DC3	ROZVADĚČ ŘS	RH1	3A	230V AC		Modulární jistič 20A	
			3B	230V AC		Modulární jistič 20A	
31DC10	ROZVADĚČ ŘS	RH1	3A	230V AC		Modulární jistič 20A	
			3B	230V AC		Modulární jistič 20A	
T3	TRANSFORMÁTOR 400kVA	RH1	4A	400V AC		Kompaktní jistič 630A	Hlavní přívod
T4	TRANSFORMÁTOR 400kVA	RH1	4B	400V AC		Kompaktní jistič 630A	Hlavní přívod
RS1	ROZVADĚČ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	RH1	5A	400V AC		Kompaktní jistič 250A	
			5B	400V AC		Kompaktní jistič 250A	
SBS1/G	ROZVADĚČ BUZENÍ TG1	RH1	5A	400V AC		Kompaktní jistič 200A	
SBS2/G	ROZVADĚČ BUZENÍ TG2	RH1	5B	400V AC		Kompaktní jistič 200A	
RM1	MOTOROVÝ ROZVADĚČ	RH1	5A	400V AC		Kompaktní jistič 160A	
			5B	400V AC		Kompaktní jistič 160A	
RM2	MOTOROVÝ ROZVADĚČ	RH1	5A	400V AC		Kompaktní jistič 160A	
			5B	400V AC		Kompaktní jistič 160A	
MR3	ROZVADĚČ VZDUCHOTECHNIKY	RH1	5A	400V AC		Kompaktní jistič 160A	
			5B	400V AC		Kompaktní jistič 160A	
MR1	ROZVADĚČ VZDUCHOTECHNIKY ŠTOLA	RH1	6A	400V AC		Kompaktní jistič 63A	
			6B	400V AC		Kompaktní jistič 63A	
MR2	ROZVADĚČ VZDUCHOTECHNIKY 5.NP	RH1	6A	400V AC		Kompaktní jistič 32A	
			6B	400V AC		Kompaktní jistič 32A	
M101	ČERPADLO PROSAKUJÍCÍ VODY	RH1	6A	400V AC	4 kW	Pojistková vložka 16A aM	
M102	ČERPADLO PROSAKUJÍCÍ VODY	RH1	6B	400V AC	4 kW	Pojistková vložka 16A aM	
M103	ČERPADLO SAVEK	RH1	6A	400V AC	22 kW	Pojistková vložka 80A aM	
M105	ČERPADLO SAVEK	RH1	6B	400V AC	22 kW	Pojistková vložka 80A aM	
U1	USMĚRŇOVAČ SEKCE 1	RH1	6A	400V AC		Pojistková vložka 32A gG	
U2	USMĚRŇOVAČ SEKCE 2	RH1	6B	400V AC		Pojistková vložka 32A gG	
MX101.1/3	ELEKTRODOVÉ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ	RH1	6A	230V AC		Modulární jistič 2A	
			6B	230V AC		Modulární jistič 2A	

## SEZNAM SPOTŘEBIČŮ A ZAŘÍZENÍ

Označení	Popis	Napájení		Napětí	Příkon	Jištění	Poznámka
		Rozvaděč	Pole				
	TEL. HOUKAČKA STROJOVNÁ POBOČKA 234	RS1	1	230V AC		Modulární jistič 1A	
M523, M524, M525	KLAPKY ZA VENTILÁTORY KOBKY T1	RS1	1	230V AC		Modulární jistič 1A	
M533, M534, M535	KLAPKY ZA VENTILÁTORY KOBKY T2	RS1	1	230V AC		Modulární jistič 1A	
M521	VENTILÁTOR KOBKY T1	RS1	1	230V AC	3kW	Motorový spouštěč 9-12,5A	
M522	VENTILÁTOR KOBKY T1	RS1	1	230V AC	3kW	Motorový spouštěč 9-12,5A	
M531	VENTILÁTOR KOBKY T2	RS1	1	230V AC	3kW	Motorový spouštěč 9-12,5A	
M532	VENTILÁTOR KOBKY T2	RS1	1	230V AC	3kW	Motorový spouštěč 9-12,5A	
M541	VENTILÁTOR V R22	RS1	1	230V AC	0,2kW	Motorový spouštěč 0,9-1,25A	
M542	VENTILÁTOR V R6	RS1	1	230V AC	0,2kW	Motorový spouštěč 0,9-1,25A	
M543	VENTILÁTOR V AKUSTANICI	RS1	1	230V AC	0,575kW	Motorový spouštěč 0,9-1,25A	
R01	PATROVÝ ROZVADĚČ	RS1	2	400V AC		Pojistková vložka 50A gG	
R09	ROZVADĚČ OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ	RS1	2	400V AC		Modulární jistič 25A	
R011	PATROVÝ ROZVADĚČ	RS1	2	400V AC		Pojistková vložka 50A gG	
R012	PATROVÝ ROZVADĚČ	RS1	2	400V AC		Pojistková vložka 50A gG	
M531, M532	TEPELNÉ SOUPRAVY	RS1	2	400V AC	13,5kW	Modulární jistič 25A	
M521, M522	TEPELNÉ SOUPRAVY	RS1	2	400V AC	13,5kW	Modulární jistič 25A	
DC10	ROZVADĚČ ODSÁVACÍCH VENTILÁTORŮ	RS1	2	400V AC		Modulární jistič 16A	
M501	KONDEZAČNÍ JEDNOTKA	RS1	2	400V AC		Modulární jistič 25A	
M502	OHŘÍVAČ	RS1	2	400V AC		Modulární jistič 25A	
M503	CHLADÍCÍ JEDNOTKA	RS1	2	230V AC		Modulární jistič 16A	
M506	VENTILACE DENNÍ MÍSTNOSTI	RS1	2	230V AC	0,037kW	Modulární jistič 6A	
RT1	OVLÁDACÍ OBVODY RT1	RS1	2	230V AC		Modulární jistič 10A	
RT1	VENT. 1-3	RS1	2	230V AC		Modulární jistič 20A	
RT1	VENT. 4-6	RS1	2	230V AC		Modulární jistič 20A	
R02	PATROVÝ ROZVADĚČ	RS1	3	400V AC		Pojistková vložka 50A gG	
R03-07	PATROVÝ ROZVADĚČ	RS1	3	400V AC		Pojistková vložka 80A gG	
R08	PATROVÝ ROZVADĚČ	RS1	3	400V AC		Pojistková vložka 63A gG	
R010	PATROVÝ ROZVADĚČ	RS1	3	400V AC		Pojistková vložka 63A gG	
R021	ROZVADĚČ ŠTOLA	RS1	3	400V AC		Pojistková vložka 63A gG	

## SEZNAM SPOTŘEBIČŮ A ZAŘÍZENÍ

Označení	Popis	Napájení		Napětí	Příkon	Jištění	Poznámka
		Rozvaděč	Pole				
U1	USMĚRŇOVAČ SEKCE 1	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 25A	Hlavní přívod
B1	BATERIE SEKCE 1	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 40A	Hlavní přívod
3R2	ROZVADĚČ VN	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
2R1	ROZVADĚČ VN	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
7R1	ROZVADĚČ VN	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
8R2	ROZVADĚČ VN	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
1RM1	ROZVADĚČ	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
35DT1	ROZVADĚČ ŘS	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
45DT2	ROZVADĚČ ŘS	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
33DC6	ROZVADĚČ ŘS	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
34DC22	ROZVADĚČ ŘS	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
32DC3	ROZVADĚČ ŘS	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
31DC10	ROZVADĚČ ŘS	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
SBS2/G	ROZVADĚČ BUZENÍ TG2	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
DE 4/1	NAPÁJENÍ GENERÁTOROVÉ OCHRANY	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
DE 4/2	NAPÁJENÍ GENERÁTOROVÉ OCHRANY	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
RM1-1	ROZVADĚČ	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
RS1	ROZVADĚČ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
RH1	HLAVNÍ NN ROZVADĚČ	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
RG1	ROZVADĚČ ZÁLOHOVANÉHO NAPÁJENÍ Z DA	RU1	1	220V DC		Modulární jistič 16A	
U2	USMĚRŇOVAČ SEKCE 2	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 25A	Hlavní přívod
B2	BATERIE SEKCE 2	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 40A	Hlavní přívod
3R2	ROZVADĚČ VN	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
2R1	ROZVADĚČ VN	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
7R1	ROZVADĚČ VN	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
8R2	ROZVADĚČ VN	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
1RM2	ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
1RM2	ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
SBS1/G	ROZVADĚČ BUZENÍ TG1	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
DE 4/1	NAPÁJENÍ GENERÁTOROVÉ OCHRANY	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
DE 4/2	NAPÁJENÍ GENERÁTOROVÉ OCHRANY	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
RS1	ROZVADĚČ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
RH1	HLAVNÍ NN ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
RG1	ROZVADĚČ ZÁLOHOVANÉHO NAPÁJENÍ Z DA	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R01	PATROVÝ ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R02	PATROVÝ ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R03	PATROVÝ ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R04	PATROVÝ ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R05	PATROVÝ ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R06	PATROVÝ ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R07	PATROVÝ ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R08	PATROVÝ ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R09	ROZVADĚČ OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R010	PATROVÝ ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R011	PATROVÝ ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R012	PATROVÝ ROZVADĚČ	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	
R021	ROZVADĚČ ŠTOLA	RU1	3	220V DC		Modulární jistič 16A	