

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané DALI

Silové kabely, rozvaděč RM							
WL/PRM	CYKY-J 5 x 6	Přívod pro rozvaděč RM	R14	400V		50	T
WL/1	CYKY-J 3 x 1,5	Napájení světelné lišty zavěšené na stropě <i>T1,W1</i>	RM	230V		30	D
WL/2	CYKY-J 3 x 1,5	Napájení světelné lišty přisazené na stropě <i>T2,F2</i>	RM	230V		25	TD
WL/3	CYKY-J 3 x 1,5	Zapuštěné podlahové svítidlo <i>G1</i>	RM	230V		30	TD RGB
WL/4	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivkové svítidlo 1x36W <i>F9</i>	RM	230V		50	S
WL/N4	CYKY-J 3 x 1,5	Nouzová svítidla s vlastním akumulátorem <i>N</i>	RM	230V		50	T
WL/5ab	CYKY-J 3 x 1,5	Krabice pod ovladači 5a a 5b	RM	230V		45	C
WL/5a	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivkové svítidlo 1x36W <i>F9</i>	ovl. 5a	230V		20	
WL/5b	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivkové svítidlo 1x36W <i>F9</i>	ovl. 5b	230V		20	
WL/6	CYKY-J 3 x 1,5	Vývod pro osvětlení vitrín	RM	230V		35	S
WL/21	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP1	RM	230V		30	S
WL/22	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP2	RM	230V		40	S
WL/23		rezerva					
WL/24	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení projektoru DP1	RM	230V		30	S
WL/25	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení projektoru DP2	RM	230V		25	S
WL/26	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení projektoru DP3	RM	230V		25	S
WL/27	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení projektoru DP4	RM	230V		30	S
WL/28	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení světelného projektoru GOBO 1	RM	230V		25	S
WL/29	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro zapájení světelného projektoru GOBO 2	RM	230V		25	S
WL/30	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP3	RM	230V		20	S
WL/31	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení projektoru DP5	RM	230V		10	S
WL/32	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení AV racku trvalé	RM	230V		10	T
WL/33	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení AV racku spínané	RM	230V		10	S
WL/34	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvky v podlahové krabici	RM	230V		20	T
WL/35	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvky v podlahové krabici	RM	230V		30	T

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/36	CYKY-J 3 x 2,5	Vývod pro jednotku VZT přes vypínač	RM	230V		40	T
WL/37	CYKY-J 3 x 2,5	Úklidové zásuvky	RM	230V		45	S
<b>Slaboproudé kabely, rozvaděče RM</b>							
WS/2	JYTY 2x1	Řízení předřadníků DALI	RM	mn		25	
WS/3	JYTY 2x1	Řízení předřadníků DALI	RM	mn		30	
WS/11	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		30	
WS/12	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		40	
WS/13	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro dotykový panel	rack	mn		45	
WS/14	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka na stropě	rack	mn		30	
WS/15	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka na stropě	rack	mn		25	
WS/16	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka na stropě	rack	mn		25	
WS/17	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka na stropě	rack	mn		30	
WS/18		rezerva					
WS/19	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		20	
WS/20	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka	rack	mn		10	
WS/21	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka v podlahové krabici	rack	mn		30	
WS/22	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka v podlahové krabici	rack	mn		20	
WS/23	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka v podlahové krabici	rack	mn		20	
WS/24	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka v podlahové krabici	rack	mn		30	
WS/25	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro AR rack	rack	mn		5	
WS/PEX	UTP 4x2x0,5	Řídicí linka mezi rozvaděčem RM a AV rackem	rack	mn		10	