

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané DALI

Sílové kabely, rozváděč RZ							
WL/PRZ	CYKY-J 5 x 10	Přívod pro rozváděč RZ	HR	400V		30	T - odhad
WL/N26	CYKY-J 3 x 1,5	Nouzová svítidla s akumulátorem N	RZ	230V			T
WL/1	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T1 zavěšené na stropě Lišta	RZ	230V		20	TD
WL/2	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T2, T3, T4 zavěšené na stropě Lišta	RZ	230V		40	TD
WL/3	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T5,T6,T7 zavěšené na stropě Lišta	RZ	230V		50	TD
WL/4	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T8 zavěšené na stropě Lišta	RZ	230V		40	TD
WL/5	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T9 podvěšená v=4.02 m Lišta	RZ	230V		30	TD
WL/6	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T10 podvěšená v=4.02 m Lišta	RZ	230V		30	TD
WL/7	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T11 podvěšená v=4.02 m Lišta	RZ	230V		35	TD
WL/8	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T12 podvěšená v=4.02 m Lišta	RZ	230V		35	TD
WL/9	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T13 podvěšená v=4.02 m Lišta	RZ	230V		35	TD
WL/10	CYKY-J 5 x 1,5	Zapuštěné LED svítidlo 6 W R1,R2,F4	RZ	230V		20	TD
WL/11	CYKY-J 5 x 1,5	Zapuštěné LED svítidlo downlight 8 W D1	RZ	230V		40	TD
WL/12	CYKY-J 5 x 1,5	Zapuštěné LED svítidlo wallwasher 8 W W2	RZ	230V		50	TD
WL/13	CYKY-J 5 x 1,5	Zapuštěné LED svítidlo wallwasher 24 W W3	RZ	230V		50	TD
WL/14	CYKY-J 5 x 1,5	Zapuštěné LED svítidlo wallwasher 22 W W4	RZ	230V		50	TD
WL/15		rezerva					
WL/16	CYKY-J 3 x 1,5	Osvětlení vitríny	RZ	230V		20	S
WL/17	CYKY-J 3 x 1,5	Osvětlení vitríny	RZ	230V		50	S
WL/18	CYKY-J 3 x 1,5	Osvětlení vitrín	RZ	230V		40	S
WL/19	CYKY-J 3 x 1,5	Osvětlení modelů	RZ	230V		40	S
WL/20	CYKY-J 3 x 1,5	Osvětlení zásuvek	RZ	230V		40	S
WL/21	CYKY-J 5 x 1,5	Osvětlení vitríny "Mutace"	RZ	230V		50	TD
WL/22	CYKY-J 5 x 1,5	Osvětlení vitríny "Chemie"	RZ	230V		20	TD

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/23	CYKY-J 5 x 1,5	Osvětlení vitríny "Člověk"	RZ	230V		50	TD
WL/24	CYKY-J 5 x 1,5	Osvětlení vitríny "Půda"	RZ	230V		50	TD
WL/25		rezerva					
WL/26AC	CYKY-J 3 x 1,5	Krabice pod ovladači 26A, 26B a 26C	RZ	230V		60	T
WL/26A	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W	ovl. 26A	230V		40	T
WL/26Ao	CYKY-O 3 x 1,5	Propojení mezi střídavými ovladači 30A	ovl. 26A	230V		40	T
WL/26B	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W	ovl. 26B	230V		20	T
WL/26Bo	CYKY-O 3 x 1,5	Propojení mezi střídavými ovladači 30B	ovl. 26B	230V		20	T
WL/26C	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W	ovl. 26C	230V		30	T
WL/51	CYKY-J 3 x 2,5	datový projektor - DP1	RZ	230V		10	S
WL/52	CYKY-J 3 x 2,5	datový projektor - DP2	RZ	230V		50	S
WL/53	CYKY-J 3 x 2,5	datové projektory - DP3, DP4	RZ	230V		50	S
WL/54	CYKY-J 3 x 2,5	datové projektory - DP5, DP6	RZ	230V		50	S
WL/55	CYKY-J 3 x 2,5	datové projektory - DP9, DP10	RZ	230V		50	S
WL/56	CYKY-J 3 x 2,5	datové projektory - DP13, DP14	RZ	230V		50	S
WL/57		rezerva					
WL/58	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP1, tablety 1,2	RZ	230V		80	S
WL/59	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP2	RZ	230V		60	S
WL/60	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP3	RZ	230V		20	S
WL/61	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP4	RZ	230V		50	S
WL/62	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP5	RZ	230V		50	S
WL/62		rezerva					
WL/63	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro světelný projektor GOBO1	RZ	230V		50	S
WL/64	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro světelný projektor GOBO2	RZ	230V		60	S
WL/65	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro světelný projektor GOBO3	RZ	230V		60	S
WL/66	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro světelný projektor GOBO4	RZ	230V		50	S
WL/67	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvky pro směrové reproduktory	RZ	230V		40	S
WL/68	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro datový rack spínaná	RZ	230V		20	S

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WL/69	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro datový rack trvalá	RZ	230V		20	T
WL/70	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro ovládací panel	RZ	230V		20	T
WL/71		rezerva					
WL/72	CYKY-J 3 x 2,5	Úklidové zásuvky	RZ	230V		80	T
WL/81	CYKY-J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT1 a VZT2 přes vypínač	RZ	230V		40	T
WL/82	CYKY-J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT3 a VZT4 přes vypínač	RZ	230V		40	T
WL/83	CYKY-J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT5, VZT6 a VZT7 přes vypínač	RZ	230V		60	T
WL/84	CYKY-J 3 x 1,5	Vývod pro reverzní ventilátory	RZ	230V		60	T

**Slaboproudé kabely**

WS/31	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP1	rack 1	mn		10	
WS/32	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP2	rack 1	mn		50	
WS/33	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP3	rack 1	mn		50	
WS/34	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP4	rack 1	mn		50	
WS/35	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP5	rack 1	mn		50	
WS/36	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP6	rack 1	mn		50	
WS/37,38		rezerva					
WS/39	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP9	rack 1	mn		50	
WS/40	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP10	rack 1	mn		50	
WS/41,42		rezerva					
WS/43	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP13	rack 1	mn		50	
WS/44	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP14	rack 1	mn		50	
WS/45		rezerva					
WS/46	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP1	rack 1	mn		60	
WS/47	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP2	rack 1	mn		60	
WS/48	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP3	rack 1	mn		20	
WS/49	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP4	rack 1	mn		50	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WS/50	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP5	rack 1	mn		50	
WS/51		rezerva					
WS/52	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro světelný projektor GOBO1	rack 1	mn		50	
WS/53	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro světelný projektor GOBO2	rack 1	mn		60	
WS/54	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro světelný projektor GOBO3	rack 1	mn		60	
WS/55	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro světelný projektor GOBO4	rack 1	mn		50	
WS/56		rezerva					
WS/57	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor	rack 1	mn		20	
WS/58	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor	rack 1	mn		25	
WS/59	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor	rack 1	mn		30	
WS/60	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor	rack 1	mn		35	
WS/61	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor	rack 1	mn		40	
WS/62	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor	rack 1	mn		45	
WS/63		rezerva					
WS/64	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro rack 1	rack 1	mn		20	
WS/65	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro řídící panel	rack 1	mn		20	
WS/66	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro tablety 1,2	rack 1	mn		40	
WS/71	UTP 4x2x0,5	Ovládací místo osvětlení u vchodu	RZ	mn		10	
WS/72	UTP 4x2x0,5	Ovládací místo osvětlení u vchodu	RZ	mn		50	
WS/PEX	UTP 4x2x0,5	Propojení mezi rozvaděčem RG a AV rackem	RZ	mn		20	