

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané DALI

Sílové kabely, rozváděč RP							
WL/PRP	CXKE-J 5 x 10	Přívod pro rozváděč RP	RH	400V		30	T
WL/N25	CXKE-J 3 x 1,5	Nouzová svítidla s akumulátorem N	RP	230V		120	T
WL/1	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T1,T3 zavěšené v=4.00 m Lišta	RP	230V		40	TD
WL/2	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T4 zavěšené v=4.00 m Lišta	RP	230V		50	TD
WL/3	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T2 zavěšené v=4.00 m Lišta	RP	230V		30	TD
WL/4	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T5,T6,T13 zavěšené v=4.00 m Lišta	RP	230V		60	TD
WL/5	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T7,T8,T12 přisazené Lišta	RP	230V		70	TD
WL/6	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T9,T10,T11 zavěšené v=4.00 m Lišta	RP	230V		80	TD
WL/7		rezerva					
WL/8	CXKE -J 3 x 1,5	Mléko a mléčné výrobky, osvětlení vitrín a LED pásek	RP	230V		30	S
WL/9	CXKE -J 3 x 1,5	Mouka a pekařské výrobky, osvětlení vitrín a LED pásek	RP	230V		40	S
WL/10	CXKE -J 3 x 1,5	Masné výrobky, osvětlení vitrín a LED pásek	RP	230V		40	S
WL/11	CXKE -J 3 x 1,5	Ovoce a zelenina, osvětlení vitrín a LED pásek	RP	230V		50	S
WL/12	CXKE -J 3 x 1,5	Cukr a cukrovinky, osvětlení vitrín a LED pásek	RP	230V		40	S
WL/13	CXKE -J 3 x 1,5	Limonády, sodovky, čaje, káva a kávoviny, osv. vitrín a LED pásek	RP	230V		50	S
WL/14	CXKE -J 3 x 1,5	Tuky a oleje, osvětlení vitrín a LED pásek	RP	230V		70	S
WL/15	CXKE -J 3 x 1,5	Lihoviny, Osvětlení vitrín a LED pásek	RP	230V		70	S
WL/16	CXKE -J 3 x 1,5	Pivo , osvětlení vitrín a LED pásek	RP	230V		80	S
WL/17	CXKE -J 3 x 1,5	Víno, osvětlení vitrín a LED pásek	RP	230V		60	S
WL/18	CXKE -J 3 x 1,5	Recyklace obalů a potravin, osvětlení vitrín a LED pásek	RP	230V		90	S
WL/19	CXKE -J 3 x 1,5	Osvětlení light boxů	RP	230V		60	S
WL/20	CXKE -J 3 x 1,5	Osvětlení vitrín v SDK stěně	RP	230V		80	S
WL/21	CXKE -J 3 x 1,5	Osvětlení vitrín v SDK stěně	RP	230V		90	S
WL/22	CXKE -J 3 x 1,5	Osvětlení light boxů	RP	230V		80	S

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/23	CXKE -J 3 x 1,5	Stávající úklidové osvětlení na překladech	RP	230V		150	S
WL/24		rezerva					
WL/25AE	CXKE -J 3 x 1,5	Krabice pod ovladači 25A až 25E	RP	230V		130	T
WL/25A	CXKE -J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W F9	ovl. 25A	230V		50	T
WL/25Ao	CXKE -O 3 x 1,5	Propojení mezi střídavými ovladači 25A F9	ovl. 25A	230V		50	T
WL/25B	CXKE -J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W F9	ovl. 25B	230V		30	T
WL/25C	CXKE -J 3 x 1,5	Stropní zářivkové svítidlo 1x36W F9	ovl. 25C	230V		10	T
WL/25D	CXKE -J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W F9	ovl. 25D	230V		20	T
WL/25E	CXKE -J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W F9	ovl. 25E	230V		20	T
WL/51	CXKE -J 3 x 2,5	Rezerva pro datové projektory	RP	230V		40	T
WL/52	CXKE -J 3 x 2,5	Rezerva pro datové projektory	RP	230V		50	T
WL/53	CXKE -J 3 x 2,5	Rezerva pro datové projektory	RP	230V		50	T
WL/54	CXKE -J 3 x 2,5	Rezerva pro datové projektory	RP	230V		80	T
WL/55	CXKE -J 3 x 2,5	Rezerva pro datové projektory	RP	230V		80	T
WL/56		rezerva					
WL/57	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro int.LCD1, int.LCD2 a repro s přehrávačem	RP	230V		40	S
WL/58	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro int.LCD3, int.LCD4 a repro s přehrávačem	RP	230V		50	S
WL/59	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro int.LCD5, int.LCD6 a repro s přehrávačem	RP	230V		50	S
WL/60	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro int.LCD7, int.LCD8 a repro s přehrávačem	RP	230V		60	S
WL/61	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro int.LCD9, int.LCD10 a repro s přehrávačem	RP	230V		50	S
WL/62	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro int.LCD11, int.LCD12 a repro s přehrávačem	RP	230V		60	S
WL/63	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro int.LCD13, int.LCD14 a repro s přehrávačem	RP	230V		80	S
WL/64	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro int.LCD15, int.LCD16 a repro s přehrávačem	RP	230V		80	S
WL/65	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro int.LCD17, int.LCD18 a repro s přehrávačem	RP	230V		90	S
WL/66	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro int.LCD19, int.LCD20 a repro s přehrávačem	RP	230V		70	S
WL/67	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro int.LCD21, int.LCD22 a repro s přehrávačem	RP	230V		90	S
WL/68	CXKE -J 3 x 2,5	Rezerva pro int. projekci 1	RP	230V		40	S
WL/69		rezerva					

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WL/70	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro 3D tiskárnu a rezerva pro světelný projektor GOBO	RP	230V		40	S
WL/71	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní panel IGP1 a čtečku 1	RP	230V		20	S
WL/72	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní panel IGP2 a čtečku 2	RP	230V		90	S
WL/73		rezerva					
WL/74	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro datový rack spínaná	RP	230V		10	S
WL/75	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro datový rack trvalá	RP	230V		10	T
WL/76	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro ovládací panel	RP	230V		10	T
WL/77	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvky pro inter. hry na každém sloupu u stropu, dmychadlo	RP	230V		100	S
WL/78	CXKE -J 3 x 2,5	Úklidové zásuvky	RP	230V		180	T
WL/79	CXKE -J 3 x 2,5	Úklidové zásuvky	RP	230V		180	T
WL/81	CXKE -J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT1 a VZT2 přes vypínač	RP	230V		40	T
WL/82	CXKE -J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT3 a VZT4 přes vypínač	RP	230V		40	T
WL/83	CXKE -J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT5, VZT6 přes vypínač	RP	230V		60	T
WL/84	CXKE -J 3 x 1,5	Vývod pro reverzní ventilátory	RP	230V		150	T

Slaboproudé kabely

WS/31	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP1	rack 1	mn		20	
WS/32	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP2	rack 1	mn		30	
WS/33	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP3	rack 1	mn		30	
WS/34	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP4	rack 1	mn		35	
WS/35	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP5	rack 1	mn		45	
WS/36	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP6	rack 1	mn		45	
WS/37	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP7	rack 1	mn		65	
WS/38	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP8	rack 1	mn		75	
WS/39	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP9	rack 1	mn		85	
WS/40	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro datový projektor DP10	rack 1	mn		90	
WS/41	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 1	rack 1	mn		30	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WS/42	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 2	rack 1	mn		30	
WS/43	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 3	rack 1	mn		30	
WS/44	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 4	rack 1	mn		30	
WS/45	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 5	rack 1	mn		40	
WS/46	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 6	rack 1	mn		40	
WS/47	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 7	rack 1	mn		50	
WS/48	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 8	rack 1	mn		50	
WS/49	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 9	rack 1	mn		50	
WS/50	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 10	rack 1	mn		50	
WS/51	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 11	rack 1	mn		60	
WS/52	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 12	rack 1	mn		60	
WS/53	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 13	rack 1	mn		70	
WS/54	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 14	rack 1	mn		70	
WS/55	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 15	rack 1	mn		70	
WS/56	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 16	rack 1	mn		70	
WS/57	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 17	rack 1	mn		80	
WS/58	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 18	rack 1	mn		80	
WS/59	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 19	rack 1	mn		80	
WS/60	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 20	rack 1	mn		80	
WS/61	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 21	rack 1	mn		90	
WS/62	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro Int. LCD 22	rack 1	mn		90	
WS/63		rezerva					
WS/64	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro světelný projektor GOBO1	rack 1	mn		20	
WS/65	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP1	rack 1	mn		20	
WS/66	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP2	rack 1	mn		90	
WS/67		rezerva					
WS/68	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor 1 a přehrávač 1	rack 1	mn		30	
WS/69	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor 2 a přehrávač 2	rack 1	mn		30	
WS/70	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor 3 a přehrávač 3	rack 1	mn		40	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WS/70	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor 4 a přehrávač 4	rack 1	mn		50	
WS/72	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor 5 a přehrávač 5	rack 1	mn		50	
WS/73	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor 6 a přehrávač 6	rack 1	mn		60	
WS/74	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor 7 a přehrávač 7	rack 1	mn		70	
WS/75	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor 8 a přehrávač 8	rack 1	mn		70	
WS/76	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor 9 a přehrávač 9	rack 1	mn		80	
WS/77	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor 10 a přehrávač 10	rack 1	mn		80	
WS/78	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro směrový reproduktor 11 a přehrávač 11	rack 1	mn		90	
WS/79		rezerva					
WS/80	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní hru u sloupu	rack 1	mn		40	
WS/81	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní hru u sloupu	rack 1	mn		45	
WS/82	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní hru u sloupu	rack 1	mn		50	
WS/83	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní hru u sloupu	rack 1	mn		55	
WS/84	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní hru u sloupu	rack 1	mn		60	
WS/85		rezerva					
WS/86	2x UTP 4x2x0,5	Rezerva ve stěně válce	rack 1	mn		35	
WS/87	2x UTP 4x2x0,5	Rezerva ve stěně válce	rack 1	mn		35	
WS/88	2x UTP 4x2x0,5	Rezerva ve stěně válce	rack 1	mn		45	
WS/89	2x UTP 4x2x0,5	Rezerva ve stěně válce	rack 1	mn		55	
WS/90	2x UTP 4x2x0,5	Rezerva ve stěně válce	rack 1	mn		55	
WS/91	2x UTP 4x2x0,5	Rezerva ve stěně válce	rack 1	mn		65	
WS/92	2x UTP 4x2x0,5	Rezerva ve stěně válce	rack 1	mn		75	
WS/93	2x UTP 4x2x0,5	Rezerva ve stěně válce	rack 1	mn		75	
WS/94	2x UTP 4x2x0,5	Rezerva ve stěně válce	rack 1	mn		85	
WS/95	2x UTP 4x2x0,5	Rezerva ve stěně válce	rack 1	mn		85	
WS/96	2x UTP 4x2x0,5	Rezerva ve stěně válce	rack 1	mn		95	
WS/97		rezerva					
WS/98	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro rack 1	rack 1	mn		5	
WS/99	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro řídící panel	rack 1	mn		5	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

[illegible]