

<div>ČÁST</div> <div>05 AV TECHNIKA</div> <div>ZPRACOVATEL ČÁSTI</div> <div><div> <b>Apollo Art</b> <small>osvětlovací &amp; filmová technika</small></div><div>Jeseniova 53, 130 00 Praha 3 tel. 274 775 085    jzuna@apolloart.cz</div></div>		<div>AKCE</div> <div>SVÚ Jihlava</div>	<div>JAROSLAV ZUNA - projektant části</div> <div></div> <div></div> <div></div>	
<div>INVESTOR</div> <div>Státní vet. ústav Jihlava</div> <div>Rantířovská 93/20</div> <div>58601 Jihlava</div>		<div>DOKUMENT</div> <div>Kabelová kniha</div>	<div>STUPEŇ</div> <div>DPS</div> <div>MĚŘ.</div> <div>FORM.</div>	<div>05</div> <div></div>
<div>Č. ZAK.</div>	<div>DAT.</div> <div>04/18</div>			

# Kabelová kniha - SVÚ Jihlava - velká zasedací místnost

OZNACENÍ KABELU		ODKUD		KAM		KABEL	
	Název kabelu	Odkud		Kam		Délka kabelu	Typ Kabelu
	Net name	Designator		Designator		Description	Designator
Externí kabeláž							
	e-HDBT-PM1	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		PK1 - Podlahová krabice		18	HDBT Cabel CAT6
	e-HDBT-PC	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		PK1 - Podlahová krabice		18	HDBT Cabel CAT6
	e-LAN-PM	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		PK1 - Podlahová krabice		18	UTP CAT5e pro LAN
	e-LAN-CTR	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		CTRL- Ovládací panel řídicí jednotky		25	UTP CAT5e pro LAN
	e-HDBT-DP1	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		DP1 - Datový projektor na stropním držáku		20	HDBT Cabel CAT6
	e-RS232-DP1	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		DP1 - Datový projektor na stropním držáku		20	UTP CAT5e pro RS232
	e-HDBT-DP2	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		DP2 - Datový projektor na stropním držáku		17	HDBT Cabel CAT6
	e-RS232-DP2	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		DP2 - Datový projektor na stropním držáku		17	UTP CAT5e pro RS232
	e-REP-RS1	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		RS1 - Reproduktorová soustava		30	Repro kabel 2x2,5
	e-REP-RS2	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		RS2 - Reproduktorová soustava		25	Repro kabel 2x2,5
	e-HDMI-DA1	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		AVT - AV technika nad podhledem		12,5	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	e-HDMI-DA2	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		AVT - AV technika nad podhledem		12,5	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	e-HDMI-WP	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		AVT - AV technika nad podhledem		12,5	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	e-LAN-AP	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		AVT - AV technika nad podhledem		12,5	UTP CAT5e pro LAN
	e-HDMI-LCD48a	AVT - AV technika nad podhledem		LCD48a - Displej na stropním držáku		12,5	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	e-RS232-LCD48a	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		LCD48a - Displej na stropním držáku		25	UTP CAT5e pro RS232
	e-HDMI-LCD48b	AVT - AV technika nad podhledem		LCD48b - Displej na stropním držáku		12,5	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	e-RS232-LCD48b	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		LCD48b - Displej na stropním držáku		25	UTP CAT5e pro RS232
	e-HDMI-LCD55a	AVT - AV technika nad podhledem		LCD55a - Displej na stropním držáku		5	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	e-RS232-LCD55a	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		LCD55a - Displej na stropním držáku		18	UTP CAT5e pro RS232
	e-HDMI-LCD55b	AVT - AV technika nad podhledem		LCD55b - Displej na stropním držáku		5	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	e-RS232-LCD55b	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		LCD55b - Displej na stropním držáku		18	UTP CAT5e pro RS232
	e-HDMI-LCD65a	AVT - AV technika nad podhledem		LCD65a - Displej na stropním držáku		10	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	e-RS232-LCD65a	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		LCD65a - Displej na stropním držáku		23	UTP CAT5e pro RS232
	e-HDMI-LCD65b	AVT - AV technika nad podhledem		LCD65b - Displej na stropním držáku		10	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	e-RS232-LCD65b	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		LCD65b - Displej na stropním držáku		23	UTP CAT5e pro RS232
	e-AUDIO-MIC1	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19		MIC1 - Úzce směrový mic na stropě		25	Audio mono symetrický kabel

	<b>e-AUDIO-MIC2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	MIC2 - Úzce směrový mic na stropě	20	Audio mono symetrický kabel
	<b>e-RF1-AN1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	ANT1 - Anténa bezdrátových mikrofonů	23	RF anténí kabel
	<b>e-HDBT-CAM</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	KAM1 - Otočná kamera na stropě	15	HDBT Cabel CAT6
	<b>e-LAN-CAM1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	KAM1 - Otočná kamera na stropě	15	UTP CAT5e pro LAN
	<b>REZERVA ZAVEDENÁ DO RACKU</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	KAM1 - Otočná kamera na stropě	15	UTP CAT5e pro RS232
	<b>e-RF1-AN2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	ANT2 - Anténa bezdrátových mikrofonů	18	RF anténí kabel
	<b>e-REP-AMP/PR1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	PR1 - Podhledový reproduktor	8	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-REP-PR1/PR2</b>	PR1 - Podhledový reproduktor	PR2 - Podhledový reproduktor	4	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-REP-PR2/PR3</b>	PR2 - Podhledový reproduktor	PR3 - Podhledový reproduktor	4	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-REP-AMP/PR4</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	PR4 - Podhledový reproduktor	12	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-REP-PR4/PR5</b>	PR4 - Podhledový reproduktor	PR5 - Podhledový reproduktor	4	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-REP-PR5/PR6</b>	PR5 - Podhledový reproduktor	PR6 - Podhledový reproduktor	4	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-REP-AMP/PR7</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	PR7 - Podhledový reproduktor	16	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-REP-PR7/PR8</b>	PR7 - Podhledový reproduktor	PR8 - Podhledový reproduktor	4	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-REP-PR8/PR9</b>	PR8 - Podhledový reproduktor	PR9 - Podhledový reproduktor	4	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-REP-AMP/PR10</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	PR10 - Podhledový reproduktor	20	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-REP-PR10/PR11</b>	PR10 - Podhledový reproduktor	PR11 - Podhledový reproduktor	4	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-REP-PR11/PR12</b>	PR11 - Podhledový reproduktor	PR12 - Podhledový reproduktor	4	CYSY 3x1,5 nebo CYKY 3x1,5
	<b>e-AUDIO-PMIC1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	PMIC1 - Podhledový mikrofon	22	Audio mono symetrický kabel
	<b>e-AUDIO-PMIC2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	PMIC2 - Podhledový mikrofon	26	Audio mono symetrický kabel

Interní kabeláž					
	<b>i-RS232-PEC</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19	NNR - NN rozvaděč pro místnost 1.18, 1.19 (PEC)	5	UTP CAT5e pro RS232
	<b>i-AUDIO-PM1</b>	Přípojné místo AV ve stole	Skříňka stolu (TP trans)		originální kabel z přípojného místa
	<b>i-VGA-PM1</b>	Přípojné místo AV ve stole	Skříňka stolu (TP trans)		originální kabel z přípojného místa
	<b>i-USB-PM1</b>	Přípojné místo AV ve stole	Skříňka stolu (PC)		originální kabel z přípojného místa
	<b>i-HDMI1-PM1</b>	Přípojné místo AV ve stole	Skříňka stolu (TP trans)		originální kabel z přípojného místa
	<b>i-HDMI2-PM1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (TP rec)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	1	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	<b>i-HDMI1-PC</b>	Skříňka stolu (PC)	Skříňka stolu (TP trans)	2	DP/HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	<b>i-HDMI2-PC</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (TP rec)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	1	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	<b>i-HDMI-MO</b>	Skříňka stolu (PC)	Na desce stolu (MO)	2	DP/HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	<b>i-LAN-06</b>	Skříňka stolu (PC)	LAN síť	2	Patch cord CAT6
	<b>i-HDMI-DP1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (TP trans)	1	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	<b>i-LAN-02</b>	DP1 - Datový projektor na stropě	LAN síť	2	Patch cord CAT6
	<b>i-HDMI-DP2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (TP trans)	1	HDMI kabel až pro 4K rozlišení
	<b>i-LAN-03</b>	DP2 - Datový projektor na stropě	LAN síť	2	Patch cord CAT6
	<b>i-AUDIO1-AMP2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AMP 2)	1,5	Audio mono symetrický kabel

	<b>i-AUDIO2-AMP2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AMP 2)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-RF2-AN1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (Dig.Rec)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (Ant. spltr)	2	<b>RF anténí kabel</b>
	<b>i-HDMI1-CAM</b>	KAM1 - Stropní otočná kamera	Nad podhledem u KAM1	2	<b>HDMI kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>i-HDMI2-CAM</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (TP rec)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	1	<b>HDMI kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>i-LAN-CAM2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SWITCH)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (Camera CTRL)	2	<b>UTP CAT5e pro LAN</b>
	<b>i-RF2-AN2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (Dig.Rec)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (Ant. spltr)	2	<b>RF anténí kabel</b>
	<b>i-AUDIO-WMIC1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (Ant. spltr)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO-WMIC2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (Ant. spltr)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO1-AMP1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AMP 1)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO2-AMP1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AMP 1)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO3-AMP1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AMP 1)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO4-AMP1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AMP 1)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO-FBD1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (FBD)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO-FBD2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (FBD)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO-MX/MX</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	1,5	<b>Audio stereo nesymetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO-MX/SMP1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SMP)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO-MX/SMP2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SMP)	1,5	<b>Audio stereo nesymetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO-VCF1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (VCF)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-AUDIO-VCF2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (VCF)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	1,5	<b>Audio mono symetrický kabel</b>
	<b>i-HDBT-Mxex</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX ext.)	2	<b>HDBT Cabel CAT6</b>
	<b>i-HDMI-SMP/MX1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SMP)	1	<b>HDMI kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>i-HDMI-SMP/MX2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SMP)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	1	<b>HDMI kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>i-HDMI-SMP/MX3</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SMP)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	1	<b>HDMI kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>i-HDMI1-VCF1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (VCF)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	2	<b>HDMI kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>i-HDMI1-VCF2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (VCF)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	2	<b>HDMI kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>i-HDMI2-VCF1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (VCF)	2	<b>HDMI kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>i-HDMI2-VCF2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (VCF)	2	<b>HDMI kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>i-RS232-MX1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (CTRL)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	2	<b>UTP CAT5e pro RS232</b>
	<b>i-LAN-MX1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SWITCH)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (HDMI MX)	2	<b>UTP CAT5e pro LAN</b>
	<b>i-RS232-MX2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (CTRL)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	2	<b>UTP CAT5e pro RS232</b>
	<b>i-LAN-MX2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SWITCH)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (AUDIO MX)	2	<b>UTP CAT5e pro LAN</b>
	<b>i-RS232-SMP</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (CTRL)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SMP)	2	<b>UTP CAT5e pro RS232</b>
	<b>i-RS232-VCF</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (CTRL)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (VCF)	2	<b>UTP CAT5e pro RS232</b>
	<b>i-LAN-01</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SMP)	LAN síť	2	<b>Patch cord CAT6</b>
	<b>i-LAN-CTR1</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SWITCH)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (CTRL)	2	<b>UTP CAT5e pro LAN</b>
	<b>i-LAN-CTR2</b>	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SWITCH)	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (CTRL ext.)	2	<b>UTP CAT5e pro LAN</b>
	<b>i-LAN-05</b>	AVT - AV technika nad podhledem (WP)	LAN síť	2	<b>Patch cord CAT6</b>
	<b>i-LAN-04</b>	LAN síť	RA1 - Rack s AV technikou m. 1.19 (SWITCH)	2	<b>Patch cord CAT6</b>

## Kabelová kniha - SVÚ Jihlava - malá zasedací místnost

OZNACENÍ KABELU		ODKUD		KAM		KABEL	
	Název kabelu	Odkud		Kam		Délka kabelu	Typ Kabelu
	Net name	Designator		Designator		Description	Designator
Externí kabeláž							
	<b>e-HDMI-PM</b>	Přípojný prostor v desce stolu		ID - interaktivní displej na stěně		5	<b>HDMI kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>e-RS232-CTR</b>	Přípojný prostor v desce stolu		ID - interaktivní displej na stěně		5	<b>UTP CAT5e pro RS232</b>
	<b>e-USB-PM</b>	Přípojný prostor v desce stolu		ID - interaktivní displej na stěně		5	<b>USB kabel</b>
	<b>e-USB-VCF</b>	ID - interaktivní displej na stěně (PC)		Prostor pod deskou stolu		5	<b>USB kabel</b>
Interní kabeláž							
	<b>i-DP-PC</b>	ID - interaktivní displej na stěně (PC)		ID - interaktivní displej na stěně		1,5	<b>DisplayPort kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>i-HDMI-WP</b>	ID - interaktivní displej na stěně (WP)		ID - interaktivní displej na stěně		1,5	<b>HDMI kabel až pro 4K rozlišení</b>
	<b>i-LAN-02</b>	Přípojný prostor v desce stolu		LAN síť		1,5	<b>Patch cord CAT6</b>
	<b>i-LAN-03</b>	ID - interaktivní displej na stěně (WP)		LAN síť		1,5	<b>Patch cord CAT6</b>
	<b>i-USB-PC</b>	ID - interaktivní displej na stěně (PC)		ID - interaktivní displej na stěně		1,5	<b>USB kabel</b>
	<b>i-LAN-01</b>	Prostor pod deskou stolu		LAN síť		1,5	<b>Patch cord CAT6</b>
	<b>i-LAN-04</b>	ID - interaktivní displej na stěně (PC)		LAN síť		1,5	<b>Patch cord CAT6</b>
	<b>i-SPEC-VCF</b>	Prostor pod deskou stolu		Prostor na desce stolu			<b>originální kabel VCF</b>
	<b>i-SPEC-MIC1</b>	Prostor na desce stolu		Prostor na desce stolu			<b>originální kabel VCF mikrofону</b>
	<b>i-SPEC-MIC2</b>	Prostor na desce stolu		Prostor na desce stolu			<b>originální kabel VCF mikrofону</b>