




1	2	3	4	5	6
A					A
B					B
C					C
D					D
E					E
F					F
G					G
H					H


			I N P R E M A s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2016, r.č. 008/CZ/Q/2019 Oprávnění TIČR: ev.č.: 336/22 EZ-M,O,R,Z-E2/A, ev.č.: 636/23/R-EZ-E2A		Datum: 07/2023		
Název zakázky: Část:			VD BOJKOVICE – OPRAVA ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE			Stupeň: PD pro realizaci stavby	
Investor:			Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			Číslo zakázky: 230328-1	
Místo stavby:			Vodní dílo Bojkovice			Archivní číslo: 230328-1/D11	
Zpracoval		Schváleno		Kontroloval			
Ing. Jiří Moštěk		Ing. Jiří Moštěk		Ing. Jaroslav Jahoda		Formát: A4/2 A4	
						Měřítko: -	
Název výkresu:  D11. KUSOVNÍK RM-1					Pořadové č. výkresu:  18		

1		2		3		4		5		6		7		8					
Řád...	Patří pod	Označení	Komentář		Popis				Materiál		Katalogové číslo		Výrobce						
1	+RM-1	-BA1			Relé hlídání fází				HRN-54		HRN-54		Elko EP						
2	+RM-1	-BA2			Relé hlídání fází				HRN-54		HRN-54		Elko EP						
3	+RM-1	-BC1			Relé hlídání proudu motoru				PRI-52		PRI-52		Elko EP						
4	+RM-1	-BC2			Relé hlídání proudu motoru				PRI-52		PRI-52		Elko EP						
5	+RM-1	-BC3			Relé hlídání proudu motoru				PRI-52		PRI-52		Elko EP						
6	+RM-1	-BC4			Relé hlídání proudu motoru				PRI-52		PRI-52		Elko EP						
7	+RM-1	-BG1	Konc. spínač	Koncový spínač dveří, montážní úhelník				SZ 2500.470+VX 5302.351		SZ 2500.470+VX 5302.351		Rittal							
8	+RM-1	-BG2	Konc. spínač	Koncový spínač dveří, montážní úhelník				SZ 2500.470+VX 5302.351		SZ 2500.470+VX 5302.351		Rittal							
9	+RM-1	-BG3	Konc. spínač	Koncový spínač dveří, montážní úhelník				SZ 2500.470+VX 5302.351		SZ 2500.470+VX 5302.351		Rittal							
10	+RM-1	-BH1	Hygrostat rozvaděče	Hygrostat vytápění rozvaděče				SK 3118.000+SK 3110.200		SK 3118.000+SK 3110.200		Rittal							
11	+RM-1	-BT1	Termostat rozvaděče	Termostat vytápění rozvaděče				SK 3110.000+SK 3110.200		SK 3110.000+SK 3110.200		Rittal							
12	+RM-1	-EA1	Osv. rozv.	Osvětlení rozváděče, kabel				SZ 2500.212+SZ 2500.500		SZ 2500.212+SZ 2500.500		Rittal							
13	+RM-1	-EA2	Osv. rozv.	Osvětlení rozváděče, kabel				SZ 2500.212+SZ 2500.530		SZ 2500.212+SZ 2500.530		Rittal							
14	+RM-1	-EA3	Osv. rozv.	Osvětlení rozváděče, kabel				SZ 2500.212+SZ 2500.530		SZ 2500.212+SZ 2500.530		Rittal							
15	+RM-1	-EH1	Vyt. rozv. 800W	Topné těleso ohřevu rozvaděče				SK 3105.400		SK 3105.400		Rittal							
16	+RM-1	-ETH	Ethernet switch	Řízený přepínač, 8 portů				IE-SW-VL08MT-6TX-2SC		IE-SW-VL08MT-6TX-2SC		Weidmuller							
17	+RM-1	-F1	T40mA	Pojistkový odpínač, pojistka				RSP4 LED+pojistka T40mA (1x)		RSP4 LED+pojistka T40...		Elektro Bečov							
18	+RM-1	-F2	T40mA	Pojistkový odpínač, pojistka				RSP4 LED+pojistka T40mA (1x)		RSP4 LED+pojistka T40...		Elektro Bečov							
19	+RM-1	-F3	T40mA	Pojistkový odpínač, pojistka				RSP4 LED+pojistka T40mA (1x)		RSP4 LED+pojistka T40...		Elektro Bečov							
20	+RM-1	-F4	T40mA	Pojistkový odpínač, pojistka				RSP4 LED+pojistka T40mA (1x)		RSP4 LED+pojistka T40...		Elektro Bečov							
21	+RM-1	-FA1	T1+T2 (B+C)	Přepěťová ochrana T1+T2 (B+C)				VPU I 3 R 280V/12,5kA		VPU I 3 R 280V/12,5kA		Weidmuller							
22	+RM-1	-FA2	T3	Svodič přepětí typ T3				VPU III R 230V/6kV AC		VPU III R 230V/6kV AC		Weidmuller							
23	+RM-1	-FA3	T3	Svodič přepětí typ T3				VPU III R 230V/6kV AC		VPU III R 230V/6kV AC		Weidmuller							
24	+RM-1	-FA4	T3	Svodič přepětí typ T3				VPU III R 230V/6kV AC		VPU III R 230V/6kV AC		Weidmuller							
25	+RM-1	-FA5	T3	Svodič přepětí typ T3				VPU III R 230V/6kV AC		VPU III R 230V/6kV AC		Weidmuller							
26	+RM-1	-FB1		Proudový chránič 4P, 40A, 30mA, signalizační kontakt				A9Z21440+A9A26924		A9Z21440+A9A26924		Scheider Electric							
27	+RM-1	-FB2		Proudový chránič 2P, 40A, 30mA, signalizační kontakt				A9Z21240+A9A26924		A9Z21240+A9A26924		Scheider Electric							
28	+RM-1	-FC0a		Jistič 3P 40A, char. C, 10kA				A9F07340		A9F07340		Scheider Electric							
29	+RM-1	-FC0b		Jistič 3P 32A, char. C, 10kA				A9F07332		A9F07332		Scheider Electric							
30	+RM-1	-FC1		Jistič 3P 32A, char. C, 10kA				A9F07332		A9F07332		Scheider Electric							
31	+RM-1	-FC2		Jistič 3P 32A, char. C, 10kA				A9F07332		A9F07332		Scheider Electric							
32	+RM-1	-FC3		Jistič 3P 32A, char. C, 10kA				A9F07332		A9F07332		Scheider Electric							
33	+RM-1	-FC4		Jistič 3P 16A, char. B, 10kA, signalizační kontakt				A9F06316+A9A26924		A9F06316+A9A26924		Scheider Electric							
34	+RM-1	-FC5		Jistič 1P 10A, char. B, 10kA				A9F06110		A9F06110		Scheider Electric							
35	+RM-1	-FC6		Jistič 1P 10A, char. B, 10kA				A9F06110		A9F06110		Scheider Electric							
36	+RM-1	-FC7		Jistič 1P 10A, char. B, 10kA				A9F06110		A9F06110		Scheider Electric							
37	+RM-1	-FC8		Jistič 1P 10A, char. B, 10kA				A9F06110		A9F06110		Scheider Electric							
38	+RM-1	-FC9		Jistič 1P 10A, char. B, 10kA, signalizační kontakt				A9F06110+A9A26924		A9F06110+A9A26924		Scheider Electric							
39	+RM-1	-FC10		Jistič 1P 16A, char. B, 10kA, signalizační kontakt				A9F06116+A9A26924		A9F06116+A9A26924		Scheider Electric							
				Datum	31.7.2023	230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace						230328-1/D11				+RM-1		1 Stránka ze 5	
				Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk														
				Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda														
Rev.	Změna	Datum	Označení	Schváleno	Ing. Jiří Moštěk	Orig.	Nahrazuje		Nahrazeno								List 2 ze 2		
1		2			3			4		5		6		7		8			

1		2		3		4		5		6		7		8				
Řád...	Patří pod	Označení	Komentář		Popis				Materiál		Katalogové číslo		Výrobce					
40	+RM-1	-FC11			Jistič 1P 10A, char. B, 10kA, signalizační kontakt				A9F06110+A9A26924		A9F06110+A9A26924		Scheider Electric					
41	+RM-1	-FC12			Jistič 1P 10A, char. B, 10kA, signalizační kontakt				A9F06110+A9A26924		A9F06110+A9A26924		Scheider Electric					
42	+RM-1	-FC13			Jistič 1P 10A, char. C, 10kA, signalizační kontakt				A9F07110+A9A26924		A9F07110+A9A26924		Scheider Electric					
43	+RM-1	-FC14			Jistič 1P 10A, char. C, 10kA, signalizační kontakt				A9F07110+A9A26924		A9F07110+A9A26924		Scheider Electric					
44	+RM-1	-FC15			Jistič 1P 4A, char. C, 10kA, signalizační kontakt				A9F07104+A9A26924		A9F07104+A9A26924		Scheider Electric					
45	+RM-1	-FC16			Jistič 1P 10A, char. B, 10kA, signalizační kontakt				A9F06110+A9A26924		A9F06110+A9A26924		Scheider Electric					
46	+RM-1	-FC17			Jistič 1P 6A, char. B, 10kA, signalizační kontakt				A9F06106+A9A26924		A9F06106+A9A26924		Scheider Electric					
47	+RM-1	-FC18			Jistič 1P 10A, char. B, 10kA, signalizační kontakt				A9F06110+A9A26924		A9F06110+A9A26924		Scheider Electric					
48	+RM-1	-FC19			Jistič 1P 4A, char. C, 10kA, signalizační kontakt				A9F07104+A9A26924		A9F07104+A9A26924		Scheider Electric					
49	+RM-1	-FC20			Jistič 3P 6A, char. C, 10kA, signalizační kontakt				A9F07306+A9A26924		A9F07306+A9A26924		Scheider Electric					
50	+RM-1	-FC21			Jistič 1P 2A, char. C, 10kA, signalizační kontakt				A9F07102+A9A26924		A9F07102+A9A26924		Scheider Electric					
51	+RM-1	-FC22			Jistič 1P 2A, char. C, 10kA, signalizační kontakt				A9F07102+A9A26924		A9F07102+A9A26924		Scheider Electric					
52	+RM-1	-FC23			Jistič 1P 2A, char. C, 10kA, signalizační kontakt				A9F07102+A9A26924		A9F07102+A9A26924		Scheider Electric					
53	+RM-1	-FC24			Jistič 1P 2A, char. C, 10kA, signalizační kontakt				A9F07102+A9A26924		A9F07102+A9A26924		Scheider Electric					
54	+RM-1	-FC25			Jistič 1P 4A, char. D, 10kA, signalizační kontakt				A9F08104+A9A26924		A9F08104+A9A26924		Scheider Electric					
55	+RM-1	-FC26			Jistič DC 1P 3A, char. C, 20kA, signalizační kontakt				A9N61503+A9N26924		A9N61503+A9N26924		Scheider Electric					
56	+RM-1	-FC27			Jistič DC 1P 2A, char. C, 20kA				A9N61502		A9N61502		Scheider Electric					
57	+RM-1	-FU1	T2A		Pojistkový odpínač, pojistka				RSP4+pojistka T2A (3x)		RSP4+pojistka T2A (3x)		Elektro Bečov					
58	+RM-1	-FU2	T2A		Pojistkový odpínač, pojistka				RSP4+pojistka T2A (1x)		RSP4+pojistka T2A (1x)		Elektro Bečov					
59	+RM-1	-FU3	T2A		Pojistkový odpínač, pojistka				RSP4+pojistka T2A (3x)		RSP4+pojistka T2A (3x)		Elektro Bečov					
60	+RM-1	-HL0.1	Ovl. napětí 230VAC		Hlavice prosvětlená zel, spojovací díl, objímka zel. 230VAC				AV033+AZ009+ZBV M3		AV033+AZ009+ZBV M3		Scheider Electric					
61	+RM-1	-HL0.2	Ovl. napětí 24VDC		Hlavice prosvětlená zel, spojovací díl, objímka zel. 24VDC				AV033+AZ009+ZBV B3		AV033+AZ009+ZBV B3		Scheider Electric					
62	+RM-1	-HL0.3	Bezp. obvody		Hlavice prosvětlená modr, spojovací díl, objímka mod. 24VDC				AV053+AZ009+ZBV B6		AV053+AZ009+ZBV B6		Scheider Electric					
63	+RM-1	-HL1.1	Otevřeno		Hlavice prosvětlená bílá, spojovací díl, objímka bílá. 230VAC				AV013+AZ009+ZBV M1		AV013+AZ009+ZBV M1		Scheider Electric					
64	+RM-1	-HL1.2	Otevírá		Hlavice prosvětlená zel, spojovací díl, objímka zel. 230VAC				AV033+AZ009+ZBV M3		AV033+AZ009+ZBV M3		Scheider Electric					
65	+RM-1	-HL1.3	Zavírá		Hlavice prosvětlená zel, spojovací díl, objímka zel. 230VAC				AV033+AZ009+ZBV M3		AV033+AZ009+ZBV M3		Scheider Electric					
66	+RM-1	-HL1.4	Zavřeno		Hlavice prosvětlená bílá, spojovací díl, objímka bílá. 230VAC				AV013+AZ009+ZBV M1		AV013+AZ009+ZBV M1		Scheider Electric					
67	+RM-1	-HL1.5	Porucha		Hlavice prosvětlená čer, spojovací díl, objímka čer. 230VAC				AV043+AZ009+ZBV M4		AV043+AZ009+ZBV M4		Scheider Electric					
68	+RM-1	-HL2.1	Otevřeno		Hlavice prosvětlená bílá, spojovací díl, objímka bílá. 230VAC				AV013+AZ009+ZBV M1		AV013+AZ009+ZBV M1		Scheider Electric					
69	+RM-1	-HL2.2	Otevírá		Hlavice prosvětlená zel, spojovací díl, objímka zel. 230VAC				AV033+AZ009+ZBV M3		AV033+AZ009+ZBV M3		Scheider Electric					
70	+RM-1	-HL2.3	Zavírá		Hlavice prosvětlená zel, spojovací díl, objímka zel. 230VAC				AV033+AZ009+ZBV M3		AV033+AZ009+ZBV M3		Scheider Electric					
71	+RM-1	-HL2.4	Zavřeno		Hlavice prosvětlená bílá, spojovací díl, objímka bílá. 230VAC				AV013+AZ009+ZBV M1		AV013+AZ009+ZBV M1		Scheider Electric					
72	+RM-1	-HL2.5	Porucha		Hlavice prosvětlená čer, spojovací díl, objímka čer. 230VAC				AV043+AZ009+ZBV M4		AV043+AZ009+ZBV M4		Scheider Electric					
73	+RM-1	-HL3.1	Otevřeno		Hlavice prosvětlená bílá, spojovací díl, objímka bílá. 230VAC				AV013+AZ009+ZBV M1		AV013+AZ009+ZBV M1		Scheider Electric					
74	+RM-1	-HL3.2	Otevírá		Hlavice prosvětlená zel, spojovací díl, objímka zel. 230VAC				AV033+AZ009+ZBV M3		AV033+AZ009+ZBV M3		Scheider Electric					
75	+RM-1	-HL3.3	Zavírá		Hlavice prosvětlená zel, spojovací díl, objímka zel. 230VAC				AV033+AZ009+ZBV M3		AV033+AZ009+ZBV M3		Scheider Electric					
76	+RM-1	-HL3.4	Zavřeno		Hlavice prosvětlená bílá, spojovací díl, objímka bílá. 230VAC				AV013+AZ009+ZBV M1		AV013+AZ009+ZBV M1		Scheider Electric					
77	+RM-1	-HL3.5	Porucha		Hlavice prosvětlená čer, spojovací díl, objímka čer. 230VAC				AV043+AZ009+ZBV M4		AV043+AZ009+ZBV M4		Scheider Electric					
78	+RM-1	-HL4.1	Otevřeno		Hlavice prosvětlená bílá, spojovací díl, objímka bílá. 230VAC				AV013+AZ009+ZBV M1		AV013+AZ009+ZBV M1		Scheider Electric					
				Datum	31.7.2023	230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace						Kusovník RM-1		230328-1/D11				
				Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk											+RM-1	2 Stránka ze 5	
				Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda													
Rev.	Změna	Datum	Označení	Schváleno	Ing. Jiří Moštěk	Orig.	Nahrazuje		Nahrazeno						List 2 ze 2			
1		2		3		4		5		6		7		8				

1		2		3		4		5		6		7		8					
Řád...	Patří pod	Označení	Komentář			Popis			Materiál		Katalogové číslo		Výrobce						
79	+RM-1	-HL4.2	Otevírá			Hlavice prosvětlená zel, spojovací díl, objímka zel. 230VAC			AV033+AZ009+ZBV M3		AV033+AZ009+ZBV M3		Scheider Electric						
80	+RM-1	-HL4.3	Zavírá			Hlavice prosvětlená zel, spojovací díl, objímka zel. 230VAC			AV033+AZ009+ZBV M3		AV033+AZ009+ZBV M3		Scheider Electric						
81	+RM-1	-HL4.4	Zavřeno			Hlavice prosvětlená bílá, spojovací díl, objímka bílá. 230VAC			AV013+AZ009+ZBV M1		AV013+AZ009+ZBV M1		Scheider Electric						
82	+RM-1	-HL4.5	Porucha			Hlavice prosvětlená čer, spojovací díl, objímka čer. 230VAC			AV043+AZ009+ZBV M4		AV043+AZ009+ZBV M4		Scheider Electric						
83	+RM-1	-K0.0				Bezpečnostní modul			AD SRE4		AD SRE4		ReeR						
84	+RM-1	-K0.1				Stykač třípólový, ovl. 24VDC, 1NO+1NC			LC1D09BD		LC1D09BD		Scheider Electric						
85	+RM-1	-K0.2				Stykač třípólový, ovl. 24VDC, 1NO+1NC			LC1D09BD		LC1D09BD		Scheider Electric						
86	+RM-1	-K1.0	Blokování M1			Relé převodníkové 24VDC, 2CO, patice 2CO			40.52.9.024.0000+95.95.3		40.52.9.024.0000+95.95.3		FINDER						
87	+RM-1	-K1.1	Otevřeno			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
88	+RM-1	-K1.2	Zavřeno			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
89	+RM-1	-K1.3	Porucha			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
90	+RM-1	-K2.0	Blokování M2			Relé převodníkové 24VDC, 2CO, patice 2CO			40.52.9.024.0000+95.95.3		40.52.9.024.0000+95.95.3		FINDER						
91	+RM-1	-K2.1	Otevřeno			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
92	+RM-1	-K2.2	Zavřeno			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
93	+RM-1	-K2.3	Porucha			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
94	+RM-1	-K3.0	Blokování M3			Relé převodníkové 24VDC, 2CO, patice 2CO			40.52.9.024.0000+95.95.3		40.52.9.024.0000+95.95.3		FINDER						
95	+RM-1	-K3.1	Otevřeno			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
96	+RM-1	-K3.2	Zavřeno			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
97	+RM-1	-K3.3	Porucha			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
98	+RM-1	-K4.0	Blokování M4			Relé převodníkové 24VDC, 2CO, patice 2CO			40.52.9.024.0000+95.95.3		40.52.9.024.0000+95.95.3		FINDER						
99	+RM-1	-K4.1	Otevřeno			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
100	+RM-1	-K4.2	Zavřeno			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
101	+RM-1	-K4.3	Porucha			Relé převodníkové 230VAC, 2CO, patice 2CO			40.52.8.230.0000+95.95.3		40.52.8.230.0000+95.95.3		FINDER						
102	+RM-1	-KF0	Zobrazovací panel			Zobrazovací panel			HMIG3U+HMIDT551		HMIG3U+HMIDT551		Scheider Electric						
103	+RM-1	-KF1	Základní jednotka			Řídící systém			TM241CE24T		TM241CE24T		Scheider Electric						
104	+RM-1	-KF2	Analogové vstupy			Karta analogových vstupů			TM3AI4		TM3AI4		Scheider Electric						
105	+RM-1	-KF3	Digitální vstupy			Karta digitálních vstupů			TM3DI16		TM3DI16		Scheider Electric						
106	+RM-1	-KF4	Digitální vstupy			Karta digitálních vstupů			TM3DI16		TM3DI16		Scheider Electric						
107	+RM-1	-KF5	Digitální vstupy			Karta digitálních vstupů			TM3DI16		TM3DI16		Scheider Electric						
108	+RM-1	-KF01	SR2MOD03			GSM modem			SR2MOD03+TCSMCN3M4M3S2		SR2MOD03+TCSMCN3...		Scheider Electric						
109	+RM-1	-KF02	LR77v2			LTE modem			LR 77 v2		LR 77 v2		Conel						
110	+RM-1	-PU0				Analyzátor sítě, impulzní výstup, Modbus			METSEPM5111		METSEPM5111		Scheider Electric						
111	+RM-1	-Q1				Motorový spouštěč 9-14A, pomocný kontakt			GV2P16+GVAE11		GV2P16+GVAE11		Scheider Electric						
112	+RM-1	-Q2				Motorový spouštěč 9-14A, pomocný kontakt			GV2P16+GVAE11		GV2P16+GVAE11		Scheider Electric						
113	+RM-1	-Q3				Motorový spouštěč 1-1,6A, pomocný kontakt			GV2P06+GVAE11		GV2P06+GVAE11		Scheider Electric						
114	+RM-1	-Q4				Motorový spouštěč 9-14A, pomocný kontakt			GV2P16+GVAE11		GV2P16+GVAE11		Scheider Electric						
115	+RM-1	-QA1.1	Otevřít			Stykač třípólový, ovl 230VAC, 1NO+1NC, reverzační sada			LC1D18P7+LAD9R1V		LC1D18P7+LAD9R1V		Scheider Electric						
116	+RM-1	-QA1.2	Zavřít			Stykač třípólový, ovl 230VAC, 1NO+1NC			LC1D18P7		LC1D18P7		Scheider Electric						
117	+RM-1	-QA2.1	Otevřít			Stykač třípólový, ovl 230VAC, 1NO+1NC, reverzační sada			LC1D18P7+LAD9R1V		LC1D18P7+LAD9R1V		Scheider Electric						
				Datum	31.7.2023	230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace				Kusovník RM-1		230328-1/D11			+RM-1		3 Stránka ze 5		
				Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk														
				Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda														
Rev.	Změna	Datum	Označení	Schváleno	Ing. Jiří Moštěk	Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno									◀		▶
1		2			3			4		5		6		7		8			



1		2		3		4		5		6		7		8					
Řád...	Patří pod	Označení	Komentář		Popis				Materiál		Katalogové číslo		Výrobce						
118	+RM-1	-QA2.2	Zavřít		Stykač třípólový, ovl 230VAC, 1NO+1NC				LC1D18P7		LC1D18P7		Scheider Electric						
119	+RM-1	-QA3.1	Otevřít		Stykač třípólový, ovl 230VAC, 1NO+1NC, reverzační sada				LC1D09P7+LAD9R1V		LC1D09P7+LAD9R1V		Scheider Electric						
120	+RM-1	-QA3.2	Zavřít		Stykač třípólový, ovl 230VAC, 1NO+1NC				LC1D09P7		LC1D09P7		Scheider Electric						
121	+RM-1	-QA4.1	Otevřít		Stykač třípólový, ovl 230VAC, 1NO+1NC, reverzační sada				LC1D18P7+LAD9R1V		LC1D18P7+LAD9R1V		Scheider Electric						
122	+RM-1	-QA4.2	Zavřít		Stykač třípólový, ovl 230VAC, 1NO+1NC				LC1D18P7		LC1D18P7		Scheider Electric						
123	+RM-1	-QA5.1			Stykač jednopólový, ovl. 230VAC				A9C20731		A9C20731		Scheider Electric						
124	+RM-1	-QA5.2			Stykač jednopólový, ovl. 230VAC				A9C20731		A9C20731		Scheider Electric						
125	+RM-1	-QA5.3			Stykač jednopólový, ovl. 230VAC				A9C20731		A9C20731		Scheider Electric						
126	+RM-1	-SF0			Výkonový vypínač, kryt 2x				VCCF3+VZ9				Schneider Electric						
127	+RM-1	-SF0.1	Stop technol.		Hlavice hříbová, spojovací díl, rozpínací jednotka 2x				AS844+AZ009+ZBE102		AS844+AZ009+ZBE102		Schneider electric						
128	+RM-1	-SF0.2	Deblokace		Hlavice stiskací žlutá, spojovací díl, spínací jednotka 1x				AA5+AZ009+ZBE101		AA5+AZ009+ZBE101		Schneider electric						
129	+RM-1	-SF1	Síť-Gener.		Přepínač napájení ze sítě / napájení z generátoru				1SCA105369R1001+1SCA101660R10...		1SCA105369R1001+1SC...		ABB						
130	+RM-1	-SF1.0	Ovládání		Hlavice otočná 2P klíč, spojovací díl, spínací jednotka 2x				AG4+AZ009+ZBE101		AD2+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
131	+RM-1	-SF1.1	Otevřít		Hlavice stiskací šipka 1, spojovací díl, spínací jednotka 1x				AA334+AZ009+ZBE101		AA334+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
132	+RM-1	-SF1.2	Stop		Hlavice stiskací červená, spojovací díl, rozpínací jednotka 1x				AA4+AZ009+ZBE102		AA4+AZ009+ZBE102		Scheider Electric						
133	+RM-1	-SF1.3	Zavřít		Hlavice stiskací šipka 2, spojovací díl, spínací jednotka 1x				AA335+AZ009+ZBE101		AA335+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
134	+RM-1	-SF2.0	Ovládání		Hlavice otočná 2P klíč, spojovací díl, spínací jednotka 2x				AG4+AZ009+ZBE101		AD2+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
135	+RM-1	-SF2.1	Otevřít		Hlavice stiskací šipka 1, spojovací díl, spínací jednotka 1x				AA334+AZ009+ZBE101		AA334+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
136	+RM-1	-SF2.2	Stop		Hlavice stiskací červená, spojovací díl, rozpínací jednotka 1x				AA4+AZ009+ZBE102		AA4+AZ009+ZBE102		Scheider Electric						
137	+RM-1	-SF2.3	Zavřít		Hlavice stiskací šipka 2, spojovací díl, spínací jednotka 1x				AA335+AZ009+ZBE101		AA335+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
138	+RM-1	-SF3.0	Ovládání		Hlavice otočná 2P klíč, spojovací díl, spínací jednotka 2x				AG4+AZ009+ZBE101		AD2+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
139	+RM-1	-SF3.1	Otevřít		Hlavice stiskací šipka 1, spojovací díl, spínací jednotka 1x				AA334+AZ009+ZBE101		AA334+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
140	+RM-1	-SF3.2	Stop		Hlavice stiskací červená, spojovací díl, rozpínací jednotka 1x				AA4+AZ009+ZBE102		AA4+AZ009+ZBE102		Scheider Electric						
141	+RM-1	-SF3.3	Zavřít		Hlavice stiskací šipka 2, spojovací díl, spínací jednotka 1x				AA335+AZ009+ZBE101		AA335+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
142	+RM-1	-SF4.0	Ovládání		Hlavice otočná 2P klíč, spojovací díl, spínací jednotka 2x				AG4+AZ009+ZBE101		AD2+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
143	+RM-1	-SF4.1	Otevřít		Hlavice stiskací šipka 1, spojovací díl, spínací jednotka 1x				AA334+AZ009+ZBE101		AA334+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
144	+RM-1	-SF4.2	Stop		Hlavice stiskací červená, spojovací díl, rozpínací jednotka 1x				AA4+AZ009+ZBE102		AA4+AZ009+ZBE102		Scheider Electric						
145	+RM-1	-SF4.3	Zavřít		Hlavice stiskací šipka 2, spojovací díl, spínací jednotka 1x				AA335+AZ009+ZBE101		AA335+AZ009+ZBE101		Scheider Electric						
146	+RM-1	-TA1	24VDC 5A		Napájecí zdroj 24VDC, 5A, 120W				PRO ECO 120W 24V 5A		PRO ECO 120W 24V 5A		Weidmuller						
147	+RM-1	-TA2	24VDC, 20/10A		Řídící jednotka UPS 24V 20A/10A				CP DC UPS 24V 20A/10A+CP DC UPS...		CP DC UPS 24V 20A/10...		Weidmuller						
148	+RM-1	-TA3	24V, 7,2Ah		Akumulátorový modul 24V 7Ah				DURA ECO LA-BAT 24V 7AH		DURA ECO LA-BAT 24V ...		Weidmuller						
149	+RM-1	-TB1			Softstartér Altistart 01, 7,5-11kW				ATS01N222QN		ATS01N222QN		Schneider Electric						
150	+RM-1	-TB2			Softstartér Altistart 01, 7,5-11kW				ATS01N222QN		ATS01N222QN		Schneider Electric						
151	+RM-1	-TB4			Softstartér Altistart 01, 7,5-11kW				ATS01N222QN		ATS01N222QN		Schneider Electric						
152	+RM-1	-TR1	50A/5A		Měřicí transformátor proudu 50A/5A				METSECT5CC005		METSECT5CC005		Scheider Electric						
153	+RM-1	-TR2	50A/5A		Měřicí transformátor proudu 50A/5A				METSECT5CC005		METSECT5CC005		Scheider Electric						
154	+RM-1	-TR3	50A/5A		Měřicí transformátor proudu 50A/5A				METSECT5CC005		METSECT5CC005		Scheider Electric						
155	+RM-1	-X00	Přívod		Svorkovnice přívodu				A2C 16, A2C 16 PE, AEP 2C 16		A2C 16, A2C 16 PE, AEP...		Weidmuller						
156	+RM-1	-X01	Zásuvkové skříně, rezervy		Svorkovnice zásuvkových skříní a rezerv				A2C 6+A2C 6 PE+AEP 2C 6+A2C 2,5+...		A2C 6+A2C 6 PE+AEP 2...		Weidmuller						
				Datum	31.7.2023	230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace						230328-1/D11				+RM-1		4 Stránka ze 5	
				Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk														
				Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda														
Rev.	Změna	Datum	Označení	Schváleno	Ing. Jiří Moštěk	Orig.	Nahrazuje		Nahrazeno	Kusovník RM-1								◀	▶
1		2			3			4		5		6		7		8			

1		2		3		4		5		6		7		8	
Řád...	Patří pod	Označení	Komentář		Popis				Materiál		Katalogové číslo		Výrobce		
157	+RM-1	-X02	Osvětlení, napájecí obvody, rezervy		Svorkovnice osvětlení, napájecích obvodů a rezerv				A2C 2,5+A2C 2,5 PE+AEP 2C 2,5		A2C 2,5+A2C 2,5 PE+AE...		Weidmuller		
158	+RM-1	-X03	Ovládání osvětlení		Svorkovnice ovládání osvětlení				A2T 2,5+A2T 2,5 PE+AEP2T 2,5		A2T 2,5+A2T 2,5 PE+AE...		Weidmuller		
159	+RM-1	-X04	Motory pohonů		Svorkovnice motorů pohonů				A2T 2,5+A2T 2,5 PE+AEP2T 2,5		A2T 2,5+A2T 2,5 PE+AE...		Weidmuller		
160	+RM-1	-X05	Koncové spínače, snímání polohy, ohře...		Svorkovnice koncových spínačů, snímání polohy				A2T 2,5+A2T 2,5 PE+AEP2T 2,5		A2T 2,5+A2T 2,5 PE+AE...		Weidmuller		
161	+RM-1	-X06	Stop technologie, deblokace CS-1		Svorkovnice nouzového zastavení a deblokace				A2T 2,5+A2T 2,5 PE+AEP2T 2,5		A2T 2,5+A2T 2,5 PE+AE...		Weidmuller		
162	+RM-1	-XC1	230V/16A						A9A15306						
163	+RM-1	-XC2	230V/16A						A9A15306						
164	+RM-1	-XC01	400V/32A						IPG3253+NG832						
165	+RM-1	-XD01	400V/32A						ISG3253						
166	+RM-1	Odd													