

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané DALI

Sílové kabely, rozváděč RV							
WL/PRG		Přívod pro rozvaděč RG	R14	400V			stávající
WL/1	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T1 zavěšené na stropě <i>S2-S4,F1</i>	RG	230V		40	3xS
WL/2	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T2 zavěšené na stropě <i>S1-S4,F1</i>	RG	230V		35	3xS
WL/3	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T3 zavěšené na stropě <i>S1-S4</i>	RG	230V		30	3xS
WL/4	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T4 zavěšené na stropě <i>S1-S4</i>	RG	230V		25	3xS
WL/5	CYKY-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T5 zavěšené na stropě <i>S1-S4,F1</i>	RG	230V		15	3xS
WL/6	CYKY-J 3 x 1,5	Osvětlení dětského koutku <i>A1</i>	RG	230V		15	S
WL/7	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W <i>F9</i>	RG	230V		50	S
WL/8AB	CYKY-J 3 x 1,5	Krabice pod ovladači 8A a 8B	RG	230V		40	T
WL/8A	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W	ovl. 8A	230V		10	
WL/8B	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W	ovl. 8B	230V		25	
WL/N7	CYKY-J 3 x 1,5	Nouzová svítidla s vlastním zdrojem <i>N</i>	RG	230V		40	T
WL/21	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP1	RG	230V		10	T
WL/22		rezerva					
WL/23	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení projektoru DP1	RG	230V		30	T
WL/24	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvkový okruh	RG	230V		65	T
WL/25	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvkový okruh	RG	230V		55	T
WL/26	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení PM1 a PM2	RG	230V		25	T
WL/27-30		rezerva					
WL/31	CYKY-J 3 x 2,5	Úklidové zásuvky	RG	230V		40	T
WL/41	CYKY-J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT přes vypínač	RG	230V		45	T
WL/42	CYKY-J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT přes vypínač	RG	230V		25	T
WL/43	CYKY-J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT přes vypínač	RG	230V		30	T

strana 2