



Přívod
R 1078
CYKY 5Cx2,5
WL 01.1
Garáže

R 1078 (stáv.)  
L7-16/3/C

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3NPE, AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-S  
JMENOVITÝ PROUD : In = 16 A  
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
KRYTÍ : IP 30  
PROVEDENÍ : ROZVADĚČ POD OMÍTKU – 36 modulů

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Vývod č.
OSVĚTLENÍ/NO	ZÁS. 400V/16A	ZÁS. 230V/16A	ZÁS. 230V/16A	ZÁSUVKA KOTLE 1	ZÁSUVKA KOTLE 2	ZÁSUVKA KOTLE 3	ZÁSUVKA KOTLE 4	ZÁS. REGULACE 1	ZÁS. REGULACE 2	Zařízení
CYKY 3Cx1,5	CYKY 5Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	Pi (kW)
WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6	WL 7	WL 8	WL 9	WL 10	Kabel
m.č.101 až 104	m.č.104	m.č.101 až 103	m.č.104	m.č.103	m.č.103	m.č.104	m.č.104	m.č.103	m.č.104	Č. kabelu

PROJEKTOVAL		KRESLIL	HL.PROL.STAVBY	OLDŘICH MERVART GRUŽIŇSKÁ 1888/5 568 02 SVITAVY IČO : 729 01 756	
O. Mervart		O. Mervart			
INVESTOR	Pozemkový úřad, Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy				
MÍSTO STAVBY	Svitavy			FORMÁT 2A4	
Úprava zdroje vytápění Milady Horákové 10, Svitavy elektroinstalace					DATUM 04/2011
					STUPEŇ P
					ČÍS.ZAKÁZKY
					ARCH.ČÍSLO
					OBJEKT
ROZVADĚČ "RK-11"					MĚŘÍKO Č.VÝKRESU E 3