

# REKONSTRUKCE PŘEČERPÁVACÍHO OBJEKTU VÚRV

## Výkaz výměr a specifikace materiálu.

### 1. Rozváděče

#### Rozvaděč R1

1 ks

zapuštěný plastový 282x482x100 mm  
typ U36CW SCHRACK  
krytí: IP40/20  
přívod spodem a vývody horem  
přístrojová náplň: dle výkresu č. 1.3.03

### 2. Montážní materiál a svítidla

Svítidlo zářivkové, stropní/závěsné 2x58W, IP54, ozn. A	4 ks
sériový přepínač, 10A, 230V, ABB, p.om. řaz.5, IP54	1 ks
zásuvka domovní, 16A, 230V, ABB IP54	4 ks
zásuvka 3x16A/400V, ABB IP54	1 ks
instalační krabice odbočná na povrch vč. svorkovnice do 4mm <sup>2</sup>	6 ks
kabel CYKY 3Jx2,5 (odhad, nutné zaměření dle skutečnosti)	25 m
kabel CYKY 5Jx2,5 (odhad, nutné zaměření dle skutečnosti)	12 m
kabel CYKY O 3x1,5	10 m
kabel CYKY J 3x1,5	32 m
kabel CYKY 4Jx10 (odhad, nutné zaměření dle skutečnosti)	10 m
kabelový žlab 150x100mm vč. zákrytu	8 m
vodič CY 4 mm <sup>2</sup> zelenožlutý (ochr.pospojení)	15 m
demontáže stávajících svítidel, přístrojů a vodičů	25 hod
ukončení vodičů do 5x10	30 ks
drobný instalační a upevňovací materiál	3% z ceny

### 3. Výchozí revizní zkouška

provedení výchozí revize a vypracování revizní zprávy	hod 20
---	--------